

Boîtier électrifié antivol

- Coffre électrifié antivol pour électrificateur de clôture
- AN et batterie 12 V
- dimensions internes: H 36 x L 36 x P 36,5 cm
- verrouillable
- livraison sans poste et sans batterie

F CAISSON ANTIVOL ELECTRIFIE POUR POSTES A BATTERIE

I. Installation

1. Planter un tube carré de 2" dans le sol
2. Démontez le système de fixation (fixé dans le caisson pour le transport)
3. Fixer ce dispositif sous le caisson
4. Fixer le caisson sur le tube carré

II. Mise en route

1. Mettre la batterie humide dans le caisson
2. Installer l'électrificateur face à l'ouverture vitrée latérale
3. Relier le câble rouge long à la sortie clôture du poste
4. Faire une fente dans l'opercule caoutchouc (à gauche au bas du caisson)
5. Sortir le câble rouge par cette fente
6. Relier le câble rouge court de l'électrificateur à la vis d'électrification du bas du caisson
7. Relier le long câble vert de l'électrificateur à la prise de terre (sortie fente).
8. Relier le long câble rouge à la ligne de clôture
9. Mettre le commutateur latéral sur position 0
10. Relier le pôle + de la batterie à la pince rouge d'alimentation du poste
11. Relier le pôle - de la batterie à la pince noire d'alimentation de la batterie
12. Relier le pôle + de la plaquette blanche, avec la pince crocodile rouge de sortie du poste
13. Relier le pôle - de la plaquette blanche, avec la pince crocodile verte de sortie terre du poste
14. Fermer la porte du caisson avec un cadenas (non fourni)
15. Tourner la clef sur position _ et contrôler le fonctionnement par la fenêtre latérale.

